Souffleur 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

DUB362PT4

5 Ah (4 batteries)

Très puissant pour déplacer des volumes importants en usages professionnels

Souffleur à batterie 2 x 18V (36V) très puissant Bouton de blocage pour un travail en continu Equipé d'un tube télescopique en 3 positions Variateur de vitesse (6 positions) Témoins de niveau de charge des batteries

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	11400 - 21500 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	54 m/s
Force de soufflage	3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N
Volume d'air	6,9 / 8,5 / 10,0 / 11,1 / 12,1 / 13,4 m^3/min
Utilisation continue de la batterie 18V / 5,0 Ah	75 / 42 / 28 / 20 / 16 / 11 min
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	93,5 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	79,1 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	3,5 - 4,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	830 - 930 x 205 x 295 mm
Utilisation continue de la batterie 18V / 3,0 Ah	44 / 25 / 16 / 12 / 9 / 6 min

AVANTAGES PRODUITS

- Performances 36V à partir de deux batteries 18V connectées en série. Les batteries sont placées en parallèle dans des stations d'accueil de la batterie séparées.
- BL Motor : longue durée de vie
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
- Faible niveau sonore pour une utilisation adaptée aux zones résidentielles et aux espaces publics
- Buse de soufflage longue à bout incurvé pour des performances optimales
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381872249

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

166094-6
Sangle

183P97-1
Ensemble de buse d'extension

183R02-0
Buse longue

197889-6
Buse plate

PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (4x)
Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -

196933-6
DC18RD - Chargeur rapide 2

ACCESSOIRES OPTIONNELS

191B03-8
Ensemble pour soufflage gouttière

191J13-3
Tuyau d'adaptateur 71