

Radio de chantier LXT®

DMR114

12 à 18 V Li-Ion / 230 V - Bluetooth
- Produit seul

Un son de haute qualité avec son woofer intégré et ses deux enceintes de 5 Watts

Le haut-parleur de graves inférieur et les haut-parleurs médium / aigu des deux côtés offrent un son de haute qualité, plus profond et plus riche. Certifié IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'eau, adapté aux sites de travail, aux sports et aux loisirs. Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 mètres. Équipé d'un port USB. L'adaptateur secteur SE00000679 est livré dans l'emplacement batterie.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	12 / 14,4 / 18 V
Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Plage de fréquences am	522 - 1710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Utilisation continue Batterie 18V / 2,0 Ah	6,5 h
Utilisation continue Batterie 18V / 4,0 Ah	13 h
Utilisation continue de la batterie 18V / 5,0 Ah	17 h
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 Ah	21 h
Classe de protection internationale (IP)	IP65
Poids de l'outil avec batterie	4,9 - 5,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	268 x 164 x 295 mm
Utilisation continue de 14,4V / 3,0 Ah Batterie	8 h
Utilisation continue de la batterie 18V /	9,5 h

Code EAN 0088381886918

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- La prise AUX-IN permet la connexion à des lecteurs audio personnels
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- La couleur du témoin indique le mode sonore sélectionné



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

SE00000679

Adaptateur secteur pour radios de

