

Radio de chantier CXT® LXT®

DMR115

12 à 18 V Li-Ion / 230 V - Bluetooth
- Produit seul

Un son de haute qualité avec son woofer intégré et ses deux enceintes de 5 Watts

Compatible réseaux DAB/DAB+ et FM. + de 20 heures d'autonomie (avec une batterie 18 V - 6 A). Equalizer 7 modes. Le haut-parleur de graves et les haut-parleurs médium / aigu des deux côtés pour un son de haute qualité. Certifié IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'eau. Fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 m. Port Usb.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	12 / 14,4 / 18 V
Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Plage de fréquences DAB +	174,928 - 239,200 MHz
Utilisation continue Batterie 18V / 2,0 Ah	6,5 h
Utilisation continue Batterie 18V / 4,0 Ah	13 h
Utilisation continue de la batterie 18V / 5,0 Ah	16 h
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 Ah	20 h
Classe de protection internationale (IP)	IP65
Poids de l'outil avec batterie	5,0 - 5,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	268 x 164 x 295 mm
Utilisation continue de 14,4V / 3,0 Ah Batterie	8 h

AVANTAGES PRODUITS

- La prise AUX-IN permet la connexion à des lecteurs audio personnels
- Capable de recevoir DAB / DAB+
- Équipé de Bluetooth pour connecter sans fil votre appareil mobile pour jouer de la musique
- Protection IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'humidité
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- La couleur du témoin indique le mode sonore sélectionné

Code EAN 0088381886949

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

SE00000679

Adaptateur secteur pour radios de



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

SE00000679

Adaptateur secteur pour radios de

