

## **Enceinte connectée CXT® / LXT® / 230 V**

## **DMR202B**

(Produit seul)

#### Edition limitée 50 ans

2 Enceintes: 1 x Ø100 mm Boomer (basse fréquence) / 1 x Ø36 mm Tweeter (haute fréquence). Protection IP64: protection totale contre la poussière et contre les éclaboussures. Fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 mètres Hybride : alimenté par batterie ou par le secteur 230V. Compatible avec batteries Li-lon 10,8V CXT®, 14,4V et 18V à empreinte standard. ; 1 entrée USB pour recharger des portables ou autre produit compatible...; Pratique : Poignée facilitant le transport.





### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Éneraie 12 / 14.4 / 18 V **Batterie CXT** Tension LXT Utilisation continue Batterie 18V / 4,0 20 h Ah

Utilisation continue de la batterie 18V / 26 h 5,0 Ah

Utilisation continue Batterie 18V / 6,0

Classe de protection internationale (IP) IP64

Poids de l'outil avec batterie 3,0 - 3,3 kg Dimensions du produit (L x I x H): 211 x 206 x 199

Utilisation continue de la batterie 18V / 14 h

3,0 Ah

Bluetooth Composant batterie Li-ion Puissance de sortie du haut-parleur 3 W

Puissance de sortie du haut-parleur 10 W

### Code EAN 0088381863353

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



- Équipé de Bluetooth pour connecter sans fil votre appareil mobile pour jouer de la musique
- La prise AUX-IN permet la connexion à des lecteurs audio personnels
- Connecteur USB pour recharger un téléphone.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible





# **PRODUITS COMPATIBLES**



SE00000792

Adaptateur secteur pour radios de

