

Radio de chantier XGT®

MR007G

CXT® - LXT® - XGT® - 12 à 40 V
Li-Ion - Produit seul

Compatible avec les batteries CXT® LXT® XGT®

Le caisson de basses et les haut-parleurs médiums/aigus des deux côtés offrent un son de haute qualité plus profond et plus riche pour s'adapter à différents genres musicaux. Le mode MY EQ (mon égaliseur) permet de régler indépendamment les aigus, les médiums et les basses pour une qualité sonore souhaitée. DAB/DAB+ (Digital Audio Broadcasting).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Tension XGT	✓
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Plage de fréquences DAB +	174,928 - 239,200 MHz
Utilisation continue Batterie 18V / 2,0 Ah	7 h
Utilisation continue Batterie 18V / 4,0 Ah	13 h
Utilisation continue de la batterie 18V / 5,0 Ah	17 h
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 Ah	20 h
Classe de protection internationale (IP)	IP65
Poids de l'outil avec batterie	5,5 - 6,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	285 x 172 x 305 mm
Utilisation continue de 14,4V / 3,0 Ah	8 h

AVANTAGES PRODUITS

- Equipé d'égaliseur pour 7 modes sonores sélectionnables
- Vous pouvez choisir le mode qui convient le mieux au genre musical que vous écoutez
- La couleur du témoin indique le mode sonore sélectionné
- Équipé de Bluetooth pour connecter sans fil votre appareil mobile pour jouer de la musique
- Protection IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'humidité
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381743167

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

SE00000679

Adaptateur secteur pour radios de

