

Défonceuse

RP1111CJ

1 100W - 6 / 6,35 / 8 mm

La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel

Le puissant moteur de 1 100 W offre entre 8 000 et 27 500 tr/min pour les applications les plus exigeantes. Le contrôle de vitesse constant maintient une vitesse constante sous charge. Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1100 W
Vitesse à vide max	8000 - 27500 min ⁻¹
Profondeur de défonçage	0 - 57 mm
Capacité pince	8 mm
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	104 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	93 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	3,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	110 x 269 x 260 mm
Niveau de vibration, rainurage dans du MDF	4,4 m/s ²
Facteur k de vibration, rainurage dans du MDF	1,5 m/s ²
Poids net du produit	3,3 kg
Diamètre Ø interne / externe	32/37 mm

AVANTAGES PRODUITS

- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- Réglage fin de la profondeur des fraises pour un routage précis

Code EAN 0088381752862

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

122609-9

Buse d'aspiration 19 / 22 mm



122615-4

Raccord à poussières Ø 32 / 37 mm



164834-6

Guides parallèles pour défonceuses



781037-3

Clé 17



821550-0

Coffret MAKPAC 2



837660-3

Moulage MAKPAC



ACCESSOIRES OPTIONNELS

193180-0

Cônes de pince pour défonceuses et



194579-2

Adaptateur rail de guidage pour



D-74778

Coffret de 22 fraises



D-74784

COFFRET DE 22 FRAISES À

