

Tronçonneuse électrique

UC3541A

1 800 W - 35 cm

Changement et réglage de chaîne encore plus simple et pompe à huile de chaîne réglable

Système de réglage de la tension de la chaîne sans outil. Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité. Réglage du débit de la pompe à huile. Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable. Interrupteur surdimensionné et poignée arrière Soft Grip.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1800 W
Puissance de sortie maximale	2400 W
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	14,5 m/s
Longueur du guide	350 mm (14")
Pas de la chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 / 1,3 mm
Réservoir d'huile de chaîne	200 ml
Cordon d'alimentation	0,3 m
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	102,2 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	92 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3,0 dB(A)
Niveau de vibration, brossage du bois	5,3 m/s ²
Facteur k de vibration, brossage du bois	1,5 m/s ²
Dimensions du produit (L x l x H):	455 x 245 x 200 mm

AVANTAGES PRODUITS

- La conception de châssis ergonomique assure une bonne position de travail.
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Remplacement de la chaîne et du flasque avec serrage sans outil

Code EAN 0088381657884

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

158024-1

Attache complète



191G16-9

Guide de tronçonneuse 35cm, 1,1



191H02-6

CHAINE TRONC MAK 90PX 35CM



419288-5

Fourreau de protection

